

倍思包装设计稿件信息				Baseus
基本 信息	产品型号	CCCP30UE		
	产品名称	倍思 小极快充充电器 2U+C 30W 欧规		
	产品方案编码	/		
	物料编码	1100009258	包装编码+版本号	PB3082Z-POAO
	物料规格描述	说明书\悦声上臻高白100g\双面单色印刷\2页4P\对折 88*58mm		
	包装平面设计	刘芽针	包装结构设计	林纯瑶
版本历史				
版本	变更日期	变更描述		
P0A0	2023-09-13	添加波兰说明书		

切线 ———— 折线 - - - -	
刀线图例	K

温馨提示: 请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等, 请务必通知倍思相关负责的包装设计师, 并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。



Podwójna klasa ochronności
Produkt oznaczony jest symbolem drugiej klasy ochrony. W urządzeniach tej klasy ochronności bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione przez zastosowanie odpowiedniej izolacji - podwójnej lub wzmacnionej - której zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne.



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
Urządzenie oznaczone jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).
Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.
Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu.
Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej
Niniejszym TelforceOne S.A. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Designed by Baseus
Made in China

PB3082Z-POAO
1100009258

INSTRUKCJA OBSŁUGI
CCXJ-E02

PRODUCENT:
Shenzhen Baseus Technology CO., LTD
Baseus Intelligent Park, 2008 Xuegang Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

IMPORTER:
TelforceOne S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Tel.: 71 327 20 00

Bezpieczeństwo użytkowania
Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.
Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym w specyfikacji.
Podłączyć produkt tylko do odpowiedniego gniazda sieciowego.
Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
Materiały opakowaniowe trzymać koniecznie z dala od dzieci - istnieje niebezpieczeństwo zadławienia.
Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.
Nie wolno używać produktu, gdy jest uszkodzony.
Nie należy narażać urządzenia na działania wody, innych płynów oraz zanieczyszczeń. Nie powinno się korzystać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza oraz wysokim zapyleniu. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.
Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Można one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna ładowarki
1. Product Parameter
Name: Compact Quick Charger
Material: PC
Model No.: CCCP30UE
Input: AC 100-240V~, 50/60Hz, 0.8A Max.
Type-C Output: 5.0V~3.0A(15.0W), 9.0V~3.0A(27.0W), 15.0V~2.0A(30.0W), 20.0V~1.5A(30.0W), 12.0V~2.5A(30.0W)
USB1/USB2 Output: 5.0V~3.0A(15.0W), 9.0V~2.0A(18.0W), 12.0V~1.5A(18.0W)
Type-C+USB1+USB2 Output: 5.0V~3.0A(15.0W)
Product size: 88.9×45.6×28.0mm
Product weight: About 69.0g
The above data are measured by the Baseus laboratory, the actual use will be slightly different depending on the specific circumstances

Średnia sprawność podczas pracy: 86.56%
Sprawność przy niskim obciążeniu(10%): 10%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia: ≤ 0.30W

Rozmieszczenie elementów w ładowarce sieciowej
1. Gniazdo USB
2. Obudowa
3. Wtyczka sieciowa



Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na zdjęciach w niniejszej instrukcji.

Obsługa ładowarki sieciowej
1. Podłączyć wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazda sieciowego.
Podłączyć produkt tylko do odpowiedniego gniazda sieciowego. Ładowarkę przygotowano tak, by mogła być wykorzystywana w większości gniazdek dostępnych w Europie, zarówno montowanych w ścianach, jak i dostępnych w różnego typu przedłużaczach i listwach zasilających.
2. Podłączyć do ładowarki urządzenie, którego akumulator chcesz naładować.
W tym celu użyj kabla zintegrowanego z ładowarką / dołączonego do zestawu / dedykowanego kabla kompatybilnego z ładowarką i urządzeniem, które chcesz naładować.
Zwróć uwagę na rodzaj gniazda w urządzeniu, które ma być ładowane – musi ono odpowiadać rodzajowi wtyczki w ładowarce / kablu.
Nie rób niczego „na siłę”, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub gniazda sieciowego.
Nie wolno pozostawiać ładowarki oraz ładowanego urządzenia bez opieki (na przykład podczas ładowania w nocy).
3. Po zakończonym ładowaniu należy odłączyć urządzenie lub przewód USB i wyłączyć ładowarkę z gniazda sieciowego.
Nie używaną ładowarkę należy odłączyć od zasilania.
W przypadku uszkodzenia ładowarki nie należy jej naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową.
Należy używać tylko zgodnych i kompatybilnych akcesoriów.

Bezpieczeństwo otoczenia
Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

UWAGA
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.