

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj A Złącze żeńskie (do montażu panelowego), Kontaktów: 3+PE, 6,0-8,0 mm, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP40 bez uszczelki, Obwód 017 bez oznaczenia
-	-
Grupa produktów	Rodzaj A seria 210
Numer zamówienia	43 1732 168 04

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	43 1732 168 04
Konstrukcja złączy	Złącze żeńskie (do montażu panelowego)
System blokady złączy	śruba centralna
Obtrysk na kablu	zacisk śrubowy
Stopień ochrony	IP40 bez uszczelki IP65 z uszczelką, patrz akcesoria
Przekrój przewodu	0,34-1,50 mm ²
Wyjście kablowe	6,0-8,0 mm
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	Obwód 017 bez oznaczenia
Waga (gr)	27,14
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	24 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	10,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA (UL94HB)
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Ni (nikiel)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	8297cdec-3d21-4f07-885f-b8f4bfd64fb4

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj A Złącze żeńskie (do montażu panelowego), Kontaktów: 3+PE, 6,0-8,0 mm, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP40 bez uszczelki, Obwód 017 bez oznaczenia
-	-
Grupa produktów	Rodzaj A seria 210
Numer zamówienia	43 1732 168 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić, że złącze nie może zostać przypadkowo odłączone. Ponadto użytkownik musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie kabla.