

A hálózati bővítők üzembe helyezési utasításai

1 Bevezetés

Köszönjük, hogy a TME-től vásárolt! A biztonság érdekében átadjuk Önnek ezt a rövidített használati útmutatót. Kérjük, hogy a hosszabbítóval való munkavégzés előtt figyelmesen olvassa el, és kövesse a benne foglalt utasításokat, mert ennek elmulasztása tűz vagy áramütés miatti halálos balesethez vezethet.

2 Rendeltetésszerű használat

A hálózati hosszabbító kábel **230V, 250V vagy 400V** névleges feszültségű (a gyártó jelölése szerint) elektromos berendezések hálózatról történő táplálására szolgál. Fel lehet szerelni túlfeszültségvédelemmel és megszakítóval. A hosszabbító kábelek különböző védelmi osztályokban készülnek: **IP20, IP44 és IP54**.
- Az alkalmazási terület a védelmi fokozattól függ.

3 Előkészítés a működéshez és használatához

- A hosszabbítókábel használata előtt ellenőrizze annak műszaki állapotát
- tilos használni a hosszabbítót, **ha** az bármilyen módon sérült.
ÁRAMÜTÉS / TÚZVESZÉLY.
- Mielőtt készülékeket csatlakoztatna a hosszabbító kábelhez, ellenőrizze az egyidejűleg szolgáltatni kívánt teljes áramfelvételt wattban (W). Ennek a teljesítménynek meg kell egyeznie a gyártó által a hosszabbító kábelre megadott teljesítménynek.
- A hosszabbító kábel műszaki adatait (különösen a megengedett áramot és a maximális terhelést) a hosszabbító kábel aljzatainak házán, a kábelén, valamint az adatlapokon és a tme.eu weboldalon találja.
- Mielőtt a hosszabbító kábelt a hálózatra csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott készülékek ki vannak kapcsolva.
- A hosszabbító kábelt használat előtt teljesen ki kell tekerni. Ez megakadályozza a kábel és a készülék felmelegedését és túlmelegedését.
- A hosszabbító kábeleket rendeltetésüknek és védelmi fokuknak megfelelően kell használni.
- A hosszabbító kábelt és a hozzá csatlakoztatott készülékeket száraz kézzel kezelje.
- Ne kösse össze a hosszabbító kábeleket.

- Kerülje a hosszabbító kábel túlmelegedését.
- Ne takarja le a hosszabbító kábelt.
- Védje a hosszabbítókábelt a mechanikai sérülésektől (ne: tapossa meg a hosszabbító kábelt, dobja el a hosszabbító kábelt, ne fusson át a hosszabbító kábelen).
- Használjon védőburkolatot, ha a hosszabbítókábelt közlekedési útvonalakon használja.
- A hosszabbító kábelt csak a fogantyú segítségével szállítsa/mozgassa, ne húzza a kábelt.
- Ha befejezte a hosszabbítókábel használatát, húzza ki azt a hálózati aljzatból úgy, hogy csak a dugót fogja meg, magát a kábelt soha.
- Tárolja a hosszabbító kábelt feltekerve, száraz helyen.

4 Óvintézkedések

- Ne lépje túl a hosszabbító kábel névleges működési paramétereit.
- Ne csatlakoztassa a hosszabbító kábelt a tápegységhez, ha annak háza vagy alkatrészei, beleértve a tápkábelt is, sérültek.
- A hosszabbítókábel háza nem kivehető. Tilos bármilyen kísérlet a ház felnyitására, a hosszabbítókábel módosítására vagy javítására.
- A hosszabbítókábel bármilyen javítását csak a gyártó szervizrészege végezheti el.
- Gyermek és állatok elől elzárva tartandó - fennáll az egészség és életveszély (bénulás, hurokba esés stb.).
- Ne dugjon a vevőkészülékek dugóin kívül más tárgyakat a hálózati aljzatok furataiba.
- Ha a hosszabbítót alacsony hőmérsékleten tárolták, várjon legalább 1 órát, miután meleg helyiségbe vitte, mielőtt használatba venné.
- Ne csatlakoztasson nagy energiafogyasztású készülékeket (pl. fűtőtestek, hűtőszekrények, porszívók), ha azok pillanatnyi terhelése meghaladja a hosszabbító kábel névleges terhelését.