

LED diodien virtalähteiden käynnistysohjeet

1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirroksot ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laitte on tarkoitettu virran syöttämistä varten valaistukseen, LED teknologiassa.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö

- Kytke virta- ja lähtöjohdot sopiviin pistorasioihin.
- Kytke virta päälle.

4. Turvatoimet

- Älä ylitä laitteen ja testattavien diodien toiminnan nimellisparametreja.
- Säilytä diodin polarisointi.
- Vaarallinen jännite voi säilyä virtalähteissä jopa muutaman minuutin kuluessa niiden sammuttamisesta.
- Henkilövahinkojen esiintymisen vaara sähköiskun seurauksena - älä kosketa liittimiä kun virta on päällä.
- Älä peitä tuuletusaukkoja - se saattaa aiheuttaa laitteen vaurioitumisen.
- Joissakin olosuhteissa saattavat esiintyä vaarattomat palovammat. Älä kosketa laitetta, jos sen virta on päällä, äläkä heti sen sammuttamisen jälkeen.
- Laitte saattaa häiritä lähistössä sijaitsevien herkkien radio- ja televisiolaitteiden toimintaa.
- Vahingoittunut virtajohto on annettava välittömästi pätevän huoltotyöntekijän vaihdettavaksi.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN