

Skaitītāju iedarbināšanas instrukcija

1. Ievads

Cienītais Klients! Paldies par pirkumu TME! Lai pasargāt vidi, gribam Jums nodot saīsinātu lietošanas instrukciju. Pirms darba ar ierīci uzsākšanas lūdzam rūpīgi to salasīt. Paskatiet: www.tme.eu. Zīmējumi, novietoti saīsinātā instrukcijā, ir vienkāršoti un var atšķirties no reāla priekšmeta izskata. Bet tas nemaina tā pamatīgu īpašību.

2. Paredzēšana

Ierīce ir paredzēta impulsu no citām ierīcēm skaitīšanai.

3. Darba sagatavošana un lietošana

- Pieslēgt pie sistēmas, ievērojot ierīces korpusam attiecīgu montāžas veidu.

4. Piesardzības pasākumi

- Nedrīkst patstāvīgi jebkurā veidā mainīt ierīci. Tas var ierosināt ierīces bojāšanu vai nepareizu darbību, kas var bojāt kontrolēto ierīci un būt par bīstamību apkalpošanas personām.
- Nepareiza ierīces pieslēgšana var ierosināt tas bojāšanu un citu risku. Pirms ierīces ieslēgšanas pārbaudiet, vai ir pareizi pieslēgta.
- Pirms ierīces pieslēgšanas, montāžas vai demontāžas pārbaudiet, vai tā ir izslēgta. Minēta principa neievērošana var ierosināt elektrības triecienu.
- Nedrīkst pieskarties pie elementiem zem sprieguma, piem. barošanas ligzdas, jo tas var ierosināt elektrības triecienu.
- Nedrīkst atvērt ierīci, jo tas var ierosināt elektrošoku vai nepareizu darbību.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN